INCARCATOR BATERIE 8A AGM/GEL



Seria de încărcătoare De-C-Go 24V este concepută pentru încărcarea complet automată a bateriilor de 24V de tip Gel și AGM.

Încărcătorul este echipat cu un convertor de putere de ultimă generație, iar procesul de încărcare este controlat de un microcontroler.

Încărcătorul este alcătuit din:

1. O carcasă din plastic de înaltă calitate.

2. Un cablu pentru baterie, prevăzut cu un conector XLR, pentru conectarea la o baterie sau la un echipament în care bateria este integrată.

3. Un cablu de alimentare pentru conectarea la rețeaua electrică.

4. Două LED-uri colorate (diode emițătoare de lumină), care indică modul de funcționare.

Încărcătorul de baterii este foarte simplu de utilizat:

1. Conectați încărcătorul la rețeaua electrică. LED-ul portocaliu, marcat corespunzător, va clipi.

2. Conectați cablul bateriei la bateria care urmează să fie încărcată. Atunci când încărcătorul detectează că bateria trebuie încărcată, LED-ul portocaliu corespunzător se va aprinde continuu, iar procesul de încărcare va începe.

3. Atât timp cât LED-ul portocaliu este aprins și nu este necesară utilizarea bateriei, se recomandă să nu întrerupeți procesul de încărcare. Întreruperea încărcării reduce durata de viață a bateriei.

4. Când bateria este complet încărcată, LED-ul verde corespunzător se va aprinde. Bateria poate fi utilizată în acest moment. Totuși, dacă bateria nu va fi utilizată imediat, se recomandă să lăsați încărcătorul conectat. Acesta va menține bateria într-o stare optimă de încărcare.

5. Dacă apare o problemă, încărcătorul o va semnala prin clipirea rapidă și simultană a LED-urilor portocaliu și verde. Consultați capitolul „Depanare”.